



CONDUCTOR PREENSAMBLADO: 3x70+1x50+1x25 mm<sup>2</sup>  
3x95+1x50+1x25 mm<sup>2</sup>

| —            | RETENCION SIMPLE EN POSTE EXISTENTE |
|--------------|-------------------------------------|
| SIMBOLO SITE | DESCRIPCION                         |

| ITEM | CODIGO   | MATRIC.  | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANT.        |
|------|----------|----------|---|--------|--------------|
| 1    |          | 40060505 | Fleje de Acero Inoxidable de 20x0,7mm (Rollo 50m)                   | pza    | 0.02 (1 m)   |
| 2    |          | 40060506 | Hebilla Acero Inoxidable Ancho=20mm p/Fleje Acero Inoxidable        | pza    | 0.01 (1 Pza) |
| 3    | MN 153b  | 11140042 | Mensula de Suspension p/Preensamblado s/NIME 1007 - MN 153b         | pza    | 1            |
| 4    | MN 1023  | 11140024 | Grampa de Retencion MN 1023   | Pza    | 1            |
| 5    | MN 99a   | 25120108 | Precinto Plastico Autocerrante - MN 99a                             | pza    | 0.06 (6 Pza) |
| 6    | MN 207f  | 11140071 | Grampa Derivacion a Dientes - MN 207f                               | pza    | 4            |
| 7    | MN 1101b | 11120220 | Esparrago de conexion de Bce o Laton Laminado - MN 1101b            | Pza    | 1            |
| 8    | MN 74a   | 11111043 | Terminal Al Forjado Estazado p/Identar s=50mm <sup>2</sup> - MN 74a | Pza    | 1            |
| 9    | MN 32a   | 11120199 | Arandela Elastica Partida 1/2" - MN 32a                             | Pza    | 1            |
| 10   |          | 11120474 | Arandela Plana HoGo 1/2" e=2,5mm                                    | kg     | 0.01 (1 Pza) |
|      |          | 71020220 | BT_MONTAJE Retención simple sobre existente.                        | Gbal   | 1            |



PREENSAMBLADO  
RETENCION SIMPLE

TN103k\_1

MATRICULA:

HOJA: 1/1

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE

UNIDAD NORMAS

FECHA: 07/00

ESC.: 1:15